

Режимы работы видеорегистратора TSr-NV2481 Light.

Прошивка от 05.05.2016

Поддержка (подключение и отображение) IP камер						Воспроизведение из архива, одновременно
5МП	4МП	3МП	2MP (1080P)	1280x960 (960P)	1280x720 (720P)	
До 8 каналов						2
	До 16 каналов	До 16 каналов				4
			До 24 каналов			4
			До 16 каналов			8
			До 8 каналов			8
				До 32 каналов		8
					До 16 каналов	16

Примечание. При использовании регистратора в режиме работы камер с большим разрешением к этому регистратору можно подключать камеры с меньшим разрешением. При этом количество подключаемых камер определяется режимом работы регистратора. Например, при выборе режима работы 16 каналов с разрешением 3МП, к регистратору можно подключить 16 камер с разрешением, не превышающим 3МП в любом сочетании, т.е., например, 8 камер 3МП, 4 камеры 1080P, 2 камеры 960P и 2 камеры 720P.