

Режимы работы видеорегистратора TSr-NV2481 Light

Прошивка от 08.07.2016

Поддержка (подключение и отображение) IP камер					Воспроизведение из архива, одновременно
5МП	4МП	2MP (1080P)	1280x960 (960P)	1280x720 (720P)	
До 8 каналов					2
	До 16 каналов				4
		До 32 каналов			4
		До 16 каналов			8
		До 8 каналов			8
			До 32 каналов		8
				До 16 каналов	16

Примечание. При использовании регистратора в режиме работы камер с большим разрешением к этому регистратору можно подключать камеры с меньшим разрешением. При этом количество подключаемых камер определяется режимом работы регистратора. Например, при выборе режима работы 16 каналов с разрешением 4 МП, к регистратору можно подключить 16 камер с разрешением, не превышающим 4МП в любом сочетании, т.е., например, 8 камер 4МП, 4 камеры 1080P, 2 камеры 960P и 2 камеры 720P.