

Режимы работы видеорегистратора TSr-NV0821 Light

Поддержка (подключение и отображение) IP камер						Воспроизведение из архива, одновременно
5МП	3МП	2MP (1080P)	1280x960 (960P)	1280x720 (720P)	720x576 (D1)	
–						–
	–					–
		До 8 каналов				2
			До 8 каналов			4
				До 8 каналов		4
					До 16 каналов	4

Примечание. При использовании регистратора в режиме работы камер с большим разрешением к этому регистратору можно подключать камеры с меньшим разрешением. При этом количество подключаемых камер определяется режимом работы регистратора. Например, при выборе режима работы 8 каналов с разрешением 1080P, к регистратору можно подключить 8 камер с разрешением, не превышающим 1920x1080 в любом сочетании, т.е., например, 4 камеры 1080P, 2 камеры 960P и 2 камеры 720P.